

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТОРМОЗНЫХ МОДУЛЕЙ

| Модель преобразователя частоты | Тормозной модуль | Значение тормозного сопротивления, Ом | Мощность тормозного резистора, кВт |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| FCI-G18.5/P22-4 | FCI-BU-50 | 30 | 4000 |
| FCI-G22/P30-4 | FCI-BU-50 | 30 | 4000 |
| FCI-G30/P37-4 | FCI-BU-50 | 20 | 6000 |
| FCI-G37/P45-4 | FCI-BU-100 | 16.6 | 9000 |
| FCI-G45/P55-4 | FCI-BU-100 | 16.6 | 9000 |
| FCI-G55/P75-4 | FCI-BU-100 | 10 | 12000 |
| FCI-G75/P90-4 | FCI-BU-200 | 8 | 18000 |
| FCI-G90/P110-4 | FCI-BU-200 | 8 | 18000 |
| FCI-G110/P132-4 | FCI-BU-200 | 8 | 18000 |
| FCI-G132/P160-4 | FCI-BU-200 | 6.25 | 24000 |
| FCI-G160/P185-4 | FCI-BU-400 | 4 | 36000 |
| FCI-G185/P200-4 | FCI-BU-400 | 3 | 45000 |
| FCI-G200/P220-4F | FCI-BU-400 | 3 | 45000 |
| FCI-G220-4F | FCI-BU-400 | 2.67 | 54000 |
| FCI-P250-4F | FCI-BU-400 | 2.67 | 54000 |
| FCI-G250/P280-4F | FCI-BU-400 | 2.67 | 54000 |
| FCI-G280/P315-4F | FCI-BU-400 | 2.67 | 54000 |
| FCI-G315/P355-4F | FCI-BU-400 | 2.67 | 54000 |
| FCI-G355/P375-4F | FCI-BU-600 | 2 | 63000 |
| FCI-G375-4F | FCI-BU-600 | 2 | 63000 |
| FCI-P400-4F | FCI-BU-600 | 1.7 | 72000 |
| FCI-G400-4F | FCI-BU-600 | 1.7 | 72000 |
| FCI-P500-4F | FCI-BU-600 | 1.5 | 81000 |
| FCI-G500-4F | FCI-BU-600 | 1.5 | 81000 |
| FCI-G630-4F | 2* FCI-BU-400 | 1.4 | 90000 |